

Položka	MT-1210	Popis	Multimetr digitální 3 1/2	EAN	4710810399299
----------------	---------	--------------	---------------------------	------------	---------------



Popis

S podsvícením a funkcí data hold. Ekonomický typ.

Vlastnosti

- Podsvícení pro snadné čtení i při nedostatečném osvětlení
- Velký a snadno čitelný displej
- Displej: 3 1/2 číslic
- Skvělý poměr cena/výkon
- Uživatelsky přívětivé rozhraní ideální pro studenty a kutily



Test hFE tranzistoru



Podsvícení

Specifikace

Hodnota	1999
Číslic	3 1/2
Velikost panelu	50 x 30 mm
Podsvícení	Ano
Analogový bargraf	Ne
Automatický/manuální rozsah	Manuální
DC(V)	200 mV ± (1.0%+2č)
	2/20/200 V ± (1.0%+2č)
	500 V ± (1.2%+5č)
AC(V)	200 V ± (2.5%+10č)
	500 V ± (2.5%+10č)
DC(A)	200 µA ± (2.0%+5č)
	2mA/20mA/200mA ± (2.0%+5č)
	10A ± (3.0%+5č)
Odpor(Ω)	200 Ω ± (1.0%+5č)
	2K/20K/200K Ω ± (1.0%+5č)
	2 MΩ ± (1.5%+5č)
Kontinuita s bzučákem	Ano
Test diod	Ano
Test tranzistorů	Ano

Zmrazení údajů na displeji	Ano
Rozhraní USB/RS232	Ne
Automatické vypnutí	Ne
Indikace slabé baterie	Ano
EN61010-1 CAT II	600 V
Baterie	1 ks 9V (6F22)
Rozměry (HxŠxV)	144 x 70 x 32 mm
Hmotnost	175 g
Balení	Dvojitý blistr

Balení

Blistr